

<p>SHIVA Amvaj</p> <p>این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:</p> <p>: Auto زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۰ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان ، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها ، لامپ ها روشن شده و بعد از گذشت زمان تنظیم شده خاموش می شوند.</p> <p>: Manual برای مهمانی ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بعدی شما روشن باقی بمانند ، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید ، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها ، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردند.</p>	<p>تایمر راه پله شیوا امواج</p>  <p>NEW</p>  <p>برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و هشدارهای امنیتی QR را اسکن نمایید.</p> <p>MODEL : STJN-10M CODE : 14JN1 WEIGHT: 110 gr (36x90x65) mm IP 30</p>										
<p>SHIVA Amvaj</p> <p>تذکره: اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق ورودی به هر دلیلی قطع و وصل گردد، روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.</p> <p>توجه: برای بارهای بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده نمایید.</p> <table border="1"> <caption>جدول حداکثر بار مجاز</caption> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>هالوزن 3500W</td> <td>لامپ کم مصرف LED 60W</td> <td>فلورسنت 240W</td> <td>پرزگور 3500W</td> <td>لامپ رشته ای 3500W</td> </tr> </table>						هالوزن 3500W	لامپ کم مصرف LED 60W	فلورسنت 240W	پرزگور 3500W	لامپ رشته ای 3500W	<p>SHIVA Amvaj</p> <p>STAIRWAY TIMER VER :9801</p> <p>معرفی دستگاه با کارگیری تایمر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها ، پارکینگ ، حیاط ، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.</p> <p>ویژگی های تایمر راه پله شیوا امواج</p> <ul style="list-style-type: none"> صرفه جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها دقت در تکرار زمان ۲ عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه دارای REL : وصل رله دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A) پیچ تنظیم زمان
											
هالوزن 3500W	لامپ کم مصرف LED 60W	فلورسنت 240W	پرزگور 3500W	لامپ رشته ای 3500W							
<p>SHIVA Amvaj</p> <p>3 year GUARANTEE</p> <p>احترام به مشتری وظیفه ماست.</p> <p>۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:</p> <ol style="list-style-type: none"> از تاریخ چاپ شده روی برجسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد. سالم و محفوظ ماندن برجسب دستگاه <p>محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از موسسه MOODY انگلستان</p>	<p>SHIVA Amvaj</p> <ul style="list-style-type: none"> قابلیت نصب شاسی های نامحدود پلمپ شدن پائل دستگاه نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر ابعاد کوچک <p>مشخصات فنی تایمر راه پله شیوا امواج</p> <ul style="list-style-type: none"> ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz تاخیر زمان قطع : 1 - 10 Min کارایی در دما : +65°C .. -20°C رطوبت : 70% مصرف دستگاه در حالت انتظار : 0 خروجی : رله 16A 										
<p>SHIVA Amvaj</p> <p>محصولات شیوا امواج مطابق با استانداردهای جهانی با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به بایست www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.</p> <p>خدمات پشتیبانی شیوا امواج</p> <p>شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱ - ۳۵۷۲۳۶۹۰ (۰۳۱) شماره های بخش بازرگانی: ۰۵ - ۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱) فکس: ۰۵ - ۳۵۷۲۳۴۰ (۰۳۱)</p> <p>ساعات تماس : از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری E.mail : info@shivaamvaj.com</p> <p>شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد. پاسخگوی فنی مجازی: ۰۵۱ ۴۳۴۳۰۳ ۹۸۹۱۳۴</p>	<p>SHIVA Amvaj</p> <p>راهنمای نصب و بهره برداری تایمر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.</p> 										