


فاز ورودی را به ترمینال 15 و خروجی آن را با توجه به موقعیت بهره برداری به 16 یا 18 وصل نمایید.



۵

زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶ ثانیه تنظیم و سپس برق ورودی دستگاه را وصل نمایید.
نشانهگر روی تایمر شروع به چشمک زدن می نماید و بعد از اتمام زمان تنظیم شده رله خروجی به صورت دائم وصل و نشانهگر روشن می ماند.
برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه، قطع و وصل گردد.

۶

احترام به مشتری وظیفه ماست.



ضمانت نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر:

- از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از مؤسسه MOODY انگلستان

۷

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی:
۰۲۱-۳۵۷۲۳۶۹۰ (۰۳۱)
شماره های بخش بازرگانی: ۰۲۱-۳۵۷۲۳۴۴۴ (۰۳۱)
فکس: ۰۲۱-۳۵۷۲۳۴۰ (۰۳۱)
ساعت تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری
E.mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.
پاسخگوی فنی مجازی: 00 98 913 403 43 51

۸



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و نام های آموزشی این محصول، QR بار را اسکن کنید.

MODEL: ATJ - 60SV
CODE: 14J2
WEIGHT: 100 gr
(36x86x65) mm
IP 30

۱

ver:9701

معرفی دستگاه

تایمر کلید روغنی شیوا امواج درجهم کوچک با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پانل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است.
کارآیی این دستگاه به صورت تایمر تاخیر در وصل می باشد و کاربرد آن در مراکز صنعتی (کلید روغنی و ...) می باشد.

۲

ویژگی های تایمر کلید روغنی

- دقت و ثبات در تکرار
- نشانهگر با ۳ وضعیت مختلف: خاموش، قطع برق، چشمک زدن، درحال زمان گیری، روشن دائم، وصل رله
- قابلیت تنظیم زمان پلمپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

۳

مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه: 380 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل: 1 - 60 Sec
- کارآیی در: دما: -20°C .. +65°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A

راهنمای نصب

ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو نصب و مطابق نقشه سیم کشی نمایید.

۴